

	<p>Tárgyak: Nyilvános távbeszélő készülék ICCB-5 (szürke)</p> <p>Intézmény: Postamúzeum Benczúr utca 27. 1068 Budapest +36 1 296 6838</p> <p>Gyűjtemények: Távbeszélő-történeti gyűjtemény (T16)</p> <p>Leltári szám: POM_T16_93.9.0.</p>
--	---

Leírás

A kezdetben 1 Ft-os, később 2 Ft-os érmével működő pénzbedobós távbeszélő készüléket helyi hívásokra használták. A szürke színű acél készülékház két független zárható egységből állt (készülék és persely). Az automata átváltó kar érintkezője a kézibeszélő felemelésekor mechanikusan késleltetve működött. Ha beszéd közben újabb pénzürmét dobtak be, a beszélgetési idő meghosszabbodott.

Szakmai leírás

A pénzbedobós készülék (régábban pénzbeszedős, újabban nyilvános névvel is említik) olyan távbeszélő készülék, ahol a beszélgetési díjat a készülék bevételezi, de ha nincs beszédkapcsolat, a pénzt vagy tantuszt visszaadja. A CCB-5 típusú többérmés készülék kifejlesztését az időszerinti számlálás széles körű bevezetése indokolta. Két változata volt: helyi vagy helyközi változat. A helyi 1 db 1 Ft-ost, a helyközi 3 db 2 Ft-ost vételezett be. A 2 fajta készülék egyforma, csak a mérlegherkezet más az érme miatt. A bevételezés 48V-os póluscserevel történik. A kézibeszélő felemelése után tárcsahang érkezik a központból. Az érme bedobása után megszűnik a hívómű rövidzárja, azaz lehet tárcsázni. Hívott jelentkezik esetén a polaritás felcserélődik, a készülék jelfogója meghúzó, az érmét bevételezi, a hívómű újra rövidzárba kerül. Ha nincs beszédállás, nincs polaritáscsere, a kézibeszélő visszahelyezésekor az érme a kidobónyílásba kerül. Az automata átváltó kar rugócsoportjának bontása késleltetett, így jogtalan gyors szaggatás (impulzálás) lehetetlen. A helyközi változat némi többletszolgáltatást nyújt. Hívott jelentkezik esetén a központból a bevételezés indítása 10-20 mp késéssel indul, ez idő alatt – ha téves a hívás – bontáskor az érmét visszaadja. A készülékbe időmérő is be van építve, amely 6 db számláló impulzust tud számolni. 6 impulzus után a készülék erőszakosan bont, de előtte 15 mp-el figyelmeztető hangot ad. A 15 mp alatt újabb érmét lehet bedobni, ami a további beszélgetést lehetővé teszi. Forrás: Flanek T.: Távközléstechnikai Műszerész Szakmai Ismeret II. Bp, 1991.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Fém, bakelit /

Méreték:

HxSzxM: 300x150x440 mm

Események

Készítés	mikor	1972
	ki	Telefongyár
	hol	Magyarország

Kulcsszavak

- nyilvános telefon
- pénzbeszedő mellékszekrény
- telefonkártya