

	<p>Object: LB 7-es kapcsoló</p> <p>Museum: Postamúzeum Benczúr utca 27. 1068 Budapest +36 1 296 6838</p> <p>Collection: Távbeszélő-történeti gyűjtemény (T16)</p> <p>Inventory number: POM_T16_97.7.0.</p>
--	--

## Description

A II/7 típusú központot 1996 végén Olcsvaapátiban szerelték le. Eredeti kiépítésben 2 átmenő áramkör és 5 előfizetői vonal befogadására volt alkalmas. A fotó már két további helyi hívószelvényvel bővítve mutatja a központot, amely 4 zsinóráramkörrrel rendelkezik. A falra szerelhető központ tetején a jelzőcsengő, bal oldalán a kézibeszélő, jobb oldalán az induktor található. Az előlap bal oldalán 4 lejelentő, 7 helyi hívásjelző és hét kapcsolóhüvely, jobb oldalán 2 helyközi hívásjelző, 2 figyelőkulcs és 2-2 kapcsolóhüvely található. A kapcsolózsínórokat a központ alsó részén vezették ki a központból.

## Detailed description

Kis LB központok használata: Ha az 1. előfizető telefonálni kíván, rövid időre megtekeri az induktort. A kézi kezelésű kis központon lebillen az 1-es jelű esőlemezes jelfogó lemeze, a horgony berregő hangot ad. Ha előtte a kulcs alsó HCSK állásban volt, a csengő folyamatosan jelez. A kezelő az 1-es hüvelybe bedugja kezelői dugóját, az esőlemezt alapállapotba helyezi, leakasztja a kézibeszélőt és „központ” szóval bejelentkezik. A hívó bemondja, hogy pl. az 5. előfizetővel kíván beszélni. A kezelő rápillant az 5-ös hüvelyre. Mivel látja, hogy üres a hüvely (szabad a vonal), „kapcsolom” szóval nyugtázza a kérést, majd kezelői dugaszát átadja az 5. hüvelybe. Induktorával felcsengeti a készüléket, mely a másik oszlopnál található. Ha a készüléken bejelentkeznek, „kapcsolom a hívót” szöveget mond, majd egy szabad zsinórpárral összeköti az 1. előfizetőt az 5. előfizetővel. A beszélgetésbe a kezelő nem tud befigyelni. A beszélgetés végén a hívó helyre teszi a kézibeszélőt és ismét megforgatja az induktort. Ekkor a központban a zsinórpárnak megfelelő lejelentő jelfogó jelez. A kezelő észleli a beszélgetés befejezését, kihúzza a zsinórpárt a hüvelyekből, ezzel bontja a vonalat.

## Basic data

Material/Technique:

Fa, fém, bakelit /

Measurements:

HxSzxM: 430x200x300 mm

## Events

Was used	When	
	Who	
	Where	Posta Olcsvaapáti

## Keywords

- LB telefonközpont
- kézi kapcsolású